

CHARGER VIPOW CR6278UGS



Acest incarcator este un incarcator universal cu afisaj LCD. Poate incarca 1-4 acumulatori marime AA/AAA/C/D sau 1-2 acumulatori de 9V. Capacitatea bateriei si starea bateriei este afisata pe ecranul LCD. Incarcatorul are control ΔV , functie de descarcare si temporizare.

Utilizare

Conectati alimentatorul la rețeaua de alimentare iar apoi conectati alimentatorul la incarcator. LED-ul indicator palpaie in culoarea galbena si ecranul LCD palpaie.

Pentru bateriile tip AA/AAA/C/D – introduceti-le in sloturile de incarcare. Daca bateria nu este de tip acumulator (reincarcabila), LED-ul indicator palpaie si

pe ecran se va afisa "BAD". Daca bateria este de tip reincarcabil, procesul de incarcare incepe, LED-ul indicator lumineaza in rosu si pe ecran se afiseaza incarcarea.

Cand bateria este incarcata sau timpul predeterminat de incarcare (6 ore) s-a scurs, incarcatorul trece in starea de mentinere a incarcarii (trickle charge). Indicatorul lumineaza in verde si pe ecran se afiseaza "OK".

Pentru descarcare, apasati si tineti apasat butonul de descarcare timp de cateva secunde. LED-ul indicator lumineaza in galben si pe ecran se afiseaza procesul de descarcare. Incarcatorul va trece in modul de incarcare rapida in momentul in care se atinge un nivel minim al tensiunii de descarcare. Retineti faptul ca acumulatorii de 9V NU SE POT DESCARCA!

Pentru acumulatori de 9V – introduceti acumulatorii in incarcator. LED-ul indicator lumineaza in rosu. Va lumina tot cu culoarea rosie dupa ce incarcarea este terminata.

Dupa terminarea incarcarii, deconectati alimentatorul de la rețea si scoateti acumulatorii din incarcator. Este recomandat sa incarcati acumulatori cu aceeasi capacitate intr-un proces de incarcare.

Un tabel cu timpii de incarcare (in ore) functie de capacitatea acumulatorilor (mAh) este prezenta pe ambalajul produsului.

ATENȚIE

- produsul se va utiliza doar in interior
- nu incarcati baterii care nu sunt reincarcabile
- nu lasati incarcatorul la indemana copiilor
- reciclati selectiv acumulatorii

Specificatii tehnice

Tensiune intrare: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 5.8W (max.)



RECICLAREA CORECTA A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil.



Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refoșosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.