

Manual de utilizare
370T - BOXA SONORIZARE LINIE 5.5 inch 100V 30W NEGRU BST

Boxe de perete pentru sonorizare de linie, cu transformator 100V



Atentie:

1. Difuzoarele trebuie sa fie conectate in paralel si conectate la iesirea de linie 100V de la amplificatorul de linie.
2. Verificati ca polaritatea tuturor difuzoarelor sa fie respectata.
3. Verificati ca suma puterilor tuturor difuzoarelor conectate sa nu depaseasca 80% din puterea de iesire a amplificatorului.

CARACTERISTICI

Model	370T, 370TW
Caracteristica	
Putere @ 100V	30W – 15 W – 7.5 W – 3.75 W
SPL	88 dB
Impedanta	8 ohm
Raspuns in frecventa	90 Hz – 20 kHz
Dispersie 1kHz / 4kHz	140 grade
Protectie	incinta inchisa
Material	ABS
Culoare	negru (370T), alb (370 TW)
Dimensiuni (mm)	255 x 179 x 156
Montaj	montare pe perete

