

**8-EYES LED PANEL DMX LIGHT EFFECT
EFFET DE LUMIERE DMX A LED 8-EYES
8-EYES DMX LED LICHTEFFEKTGERAT
PAINEL LUZ LED DMX 8-EYES**



L8EYES-LED (15-1075)

**GB – User's Manual
F – Manuel de l'Utilisateur
D – Bedienungsanleitung
PT – Manual de Instrucoes
RO – Manual de utilizare**



IMPORTANT NOTE: Electric products must not be put into household waste. Please bring them to a recycling centre. Ask your local authorities or your dealer about the way to proceed.

NOTE IMPORTANTE : Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Veuillez les faire recycler là où il existe des centres pour cela. Consultez les autorités locales ou votre revendeur sur la façon de les recycler.

WICHTIGER HINWEIS: Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie müssen in speziellen Betrieben recycelt werden. Bringen Sie sie zu einer speziellen Entsorgungsstelle für Elektrokleingeräte (Wertstoffhof)!

BELANGRIJK: De elektrische producten mogen niet naast het huisvuil geplaatst worden. Gelieve deze te laten recycleren daar waar er centra's hiervoor voorzien is. Raadpleeg de plaatselijke autoriteiten of uw verkoper ivm de manier van recycleren.

NOTA IMPORTANTE: Produtos eléctricos não deverão ser postos em contentores de lixo caseiros. Por favor, deposite-os em contentores para reciclagem. Questione as autoridades locais ou onde adquiriu o produto sobre como deverá proceder.

WAŻNA UWAGA: Elektryczne produkty nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Prosimy o przyniesienie ich do centrum recyklingu. Zapytaj sprzedawcę o sposób postępowania.

NOTA IMPORTANTA: Deseurile care provin de la produsele electrice si electronice nu se vor pune la gunoii menajer. Dezafectarea acestora trebuie sa se faca la centrele de colectare special amenajate. Contactati autoritatile locale pentru informatii privind procedura de dezafectare a deseurilor electrice si electronice.

PANOU ILUMINAT DMX LED 8-EYES

Efectul 8-eyes este conceput pe baza efectului de lumina 4-eyes si utilizeaza un numar dublu de becuri. Va rugam sa cititi acest manualul cu atentie inainte de a utiliza dispozitivul. Asigurati-va ca puterea ta de retea este potrivita pentru acest efect de lumina.

I. Specificatii tehnice

1. Tensiunea de intrare nominala: AC110V-240V/50/60Hz
2. Putere nominala: 30W
3. Sursa lumina: LED-uri R, G, B, 192 x 8 (24buc R, G, B din fiecare culoare) Φ 10mm
4. Siguranta: 2A

II. Mod de control: controlat de sunet, modul master / slave, functionare automata, DMX512.

Canale

CH1	0 – 9	NC
	10-91	Flash/Strobe
	92- 255	Automat
CH2	0 - 255	Reglare generala a luminozitatii
CH3	0 - 255	Reglare culoarea rosie, PORNITA
CH4	0 - 255	Reglare culoarea verde, PORNITA
CH5	0 - 255	Reglare culoarea albastra, PORNITA
CH6	0 – 255	One eye flower 0-36 Nr. 37-73 Rosu 74-110 Verde 111-147 Albastru 148-185 RGB 186-255 toate PORNITE
CH7	0 – 255	Two eyes flower 0-36 Nr. 37-73 Rosu 74-110 Verde 111-147 Albastru 148-185 RGB 186-255 toate PORNITE
CH8	0 - 255	Three eyes flower 0-36 Nr. 37-73 Rosu 74-110 Verde 111-147 Albastru 148-185 RGB 186-255 toate PORNITE
CH9	0 –255	Four eyes flower 0-36 Nr. 37-73 Rosu 74-110 Verde 111-147 Albastru 148-185 RGB 186-255 toate PORNITE
CH 10	0 - 255	Five eyes flower 0-36 Nr. 37-73 Rosu 74-110 Verde 111-147 Albastru 148-185 RGB 186-255 toate PORNITE
CH11	0 - 255	Six eyes flower 0-36 Nr. 37-73 Rosu 74-110 Verde 111-147 Albastru 148-185 RGB 186-255 toate PORNITE
CH12	0 - 255	Seven eyes flower 0-36 Nr. 37-73 Rosu 74-110 Verde 111-147 Albastru 148-185 RGB 186-255 toate PORNITE
CH13		Nine eyes flower 0-36 Nr. 37-73 Rosu 74-110 Verde 111-147 Albastru 148-185 RGB 186-255 toate PORNITE